

Waybox Pro & Plus

Fiche technique

Profitez de la dernière expérience de charge pour véhicule électrique, à votre domicile ou sur le lieu de travail

Disponibles avec plusieurs niveaux de puissance, la Enel X Way Waybox™ Pro & Plus sont équipées de toutes les fonctionnalités de sécurité et de connectivité qui font de la recharge à domicile ou au bureau une expérience complète, facile et fluide.

Grâce à leur connexion à la plateforme logicielle de recharge intelligente d'Enel X Way, ces produits donnent accès à un large éventail de fonctionnalités, comme la gestion à distance des sessions de recharge et des services innovants pour recharger de manière intelligente et rentable.



Pourquoi Choisir Enel X Way Waybox™?

Connectée

Gérez facilement les sessions de charge, les cartes RFID, les rapports et bien plus encore grâce à l'intégration avec l'application d'Enel X Way et les tableaux de bord Waynet.

Sécurisée

La Waybox est certifiée résistante à l'eau et à la poussière, ce qui permet de recharger votre véhicule en toute sécurité en intérieur comme à l'extérieur.

Intelligente

Accédez à des fonctionnalités de recharge intelligente comme la gestion adaptative et dynamique de la charge, la recharge programmée et bien plus encore.

Gérée

Assistance technique complète à distance, délais de réponse rapides.

Comment choisir le modèle adapté à vos besoins?

	Puissance de sortie	Type de sortie	Load optimization pro (*) POUR LES CLIENTS RÉSIDENTIELS	Load optimization pro (*) POUR LES CLIENTS PROFESSIONNELS	Wi-Fi	LTE Cellulaire
Waybox Pro Cellular	Jusqu'à 7,4 kW monophasé Jusqu'à 22 kW, triphasé	Prise ou câble intégré	✓	✓	✓	✓
Waybox Pro	Jusqu'à 7,4 kW monophasé Jusqu'à 22 kW, triphasé	Prise ou câble intégré	✓	✓	✓	
Waybox Plus Cellular	Jusqu'à 7,4 kW monophasé Jusqu'à 22 kW, triphasé	Prise ou câble intégré		✓	✓	✓
Waybox Plus	Jusqu'à 7,4 kW monophasé Jusqu'à 22 kW, triphasé	Prise ou câble intégré		✓	✓	

(*) Une installation matérielle supplémentaire (Waymeter) est requise afin d'activer la fonctionnalité Load Optimization Pro.

Caractéristiques

Toutes les caractéristiques s'appliquent à la fois à la Waybox Pro et à la Waybox Plus, sauf indication contraire.

Tension d'entrée	<ul style="list-style-type: none"> > 230 VCA (monophasé) > 400 VCA (triphase)
Connexion au réseau	<ul style="list-style-type: none"> > TN, TT et IT
Puissance de sortie	<ul style="list-style-type: none"> > Jusqu'à 7,4 kW, 32 A, monophasé > Jusqu'à 22 kW, 32 A, triphasé
Câble et prise de sortie	<ul style="list-style-type: none"> > Type 2 et type 3a (version prise) > Connecteur véhicule type 2 (version câble) ; 5 m et 7 m (câble connecteur inclus)
Mode de charge	<ul style="list-style-type: none"> > Mode 3
Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> > De -30 °C à +50 °C
Précision	<ul style="list-style-type: none"> > Précision de la mesure : 0,5 %
Protection	<ul style="list-style-type: none"> > Détecteur de courant de défaut interne en CC (au-dessus de 6 mA) > RCD externe de type A et MCB requis
Dimensions et poids	<ul style="list-style-type: none"> > 153 mm × 180 mm × 421 mm > 5 kg pour la version prise ; 10 kg pour la version câble
Boîtier	<ul style="list-style-type: none"> > IP55 ; IK08 > Raccordement sur la plaque arrière pour une installation en toute simplicité
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> > LED dynamiques affichant l'état de la charge
Connectivité	<ul style="list-style-type: none"> > Wi-Fi 2,4 GHz > Connectivité cellulaire LTE (en option sur la Waybox Plus et la Waybox Pro)
Micrologiciel et protocoles	<ul style="list-style-type: none"> > Mise à jour du micrologiciel à distance (OTA : over-the-air) > Stockage des données à long terme et permanent, même en cas de coupure de courant

Gestion dynamique de la puissance	<ul style="list-style-type: none">> La fonctionnalité Load Optimization Pro (disponible pour la Waybox Pro) permet de recharger à la puissance maximale disponible à la maison, sans la dépasser.> Pour les installations multiples sur un même site, veuillez vous référer aux solutions commerciales d'Enel X Way
Authentification	<ul style="list-style-type: none">> Mode « Mode Unlock To Charge » (Déverrouiller pour recharger) : la session de charge commence après authentification via Enel X Way ou carte RFID> Mode Connect & Charge : la session de charge commence après avoir connecté le véhicule à la Waybox
Application Enel X Way	<ul style="list-style-type: none">> Application permettant de définir la configuration et le niveau de puissance du chargeur, de surveiller les sessions de charge et la consommation d'énergie, de programmer et de démarrer à distance la recharge, et de recevoir des notifications
Services supplémentaires pour les clients professionnels	<ul style="list-style-type: none">> Grâce à leur connexion à la plateforme logicielle de recharge d'Enel X Way, ces produits donnent accès à un large éventail de fonctionnalités, comme la gestion à distance des sessions de recharge et des services innovants pour recharger de manière rentable
Normes et certifications	<ul style="list-style-type: none">> IEC 61851-1 (2017)> Marquage CE
