

Waybox Start

Scheda tecnica

Tutto ciò di cui hai bisogno per un'esperienza di ricarica smart e intuitiva, al nostro prezzo più vantaggioso

Enel X Way Waybox™ Start è un prodotto innovativo che mira a rendere le soluzioni di mobilità sostenibili sempre più accessibili in tutto il mondo.

Con Enel X Way Waybox™ Start puoi facilmente ricaricare qualsiasi veicolo fino a 22 kW, grazie ad una stazione di ricarica dal design distintivo e dotata di tutte le caratteristiche di sicurezza e connettività di cui hai bisogno.

Grazie a Waybox Start hai accesso a innovativi servizi per ricaricare in modo intelligente e sempre più conveniente.



Perché Enel X Way Waybox™?

Connessa

Grazie all'integrazione con l'app mobile di Enel X Way e con le nostre dashboard web, gestisci in modo facile le sessioni di ricarica, la card RFID, i report di utilizzo e tanto altro.

Sicura

Enel X Way Waybox™ è certificata per la resistenza all'acqua e alla polvere, consentendoti una ricarica sicura in spazi interno e all'esterno.

Smart

Accedi alle funzionalità di Smart Charging per ricaricare il tuo veicolo in modo efficiente e conveniente, come la gestione dinamica della potenza.

Monitorata

Assistenza tecnica da remoto disponibile 24/7 con tempi di risposta rapidi.

Specifiche

Tensione in ingresso	> 230 VAC (Monofase) > 400 VAC (Trifase)
Connessione alla rete	> TN, TT, IT (solo per monofase)
Potenza	> Fino a 7.4 kW, 32A, monofase > Fino a 22 kW, 32A, Trifase
Output di ricarica	> Tipo 2 > Connettore Tipo 2 (versione cavo integrato); 5m
Modo di ricarica	> Modo 3
Temperatura operativa	> Da -25°C a +50°C
Accuratezza	> Accuratezza delle rilevazioni: 2%
Protezioni	> DC fault detector interno (oltre 6mA) > Necessari interruttore differenziale e magnetotermico da installare all'esterno
Dimensioni e peso	> 153mm x 180mm x 421mm > 5 kg per la versione presa; 10 kg per la versione cavo integrato
Meccanica	> IP55; IK08
LED	> LED dinamici che comunicano lo stato della stazione di ricarica
Connettività	> WiFi 2.4 Ghz > 4G/LTE con piano dati di 8 anni
Firmware e protocolli	> La Enel X Way Waybox™ viene costantemente aggiornata da remoto > Archiviazione dei dati di ricarica online ed offline
Gestione dinamica della potenza	> Load Optimization Pro ti permette di ricaricare sempre alla massima potenza disponibile, evitando di far scattare il contatore (necessaria installazione di un meter esterno).
Modalità di ricarica	> Modalità UnlockToCharge: autorizzazione delle sessioni di ricarica tramite app Enel X Way e/o card RFID > Modalità Connect&Charge: avvio delle sessioni di ricarica tramite il semplice collegamento del veicolo alla Enel X Way Waybox™
App Enel X Way	> Attraverso l'app di Enel X Way è possibile configurare il livello di potenza della Enel X Way Waybox™, monitorare e ricevere notifiche sulle sessioni di ricarica, impostare ricariche programmate e altro ancora
Servizi aggiuntivi per clienti business	> Attraverso le nostre dashboard web è possibile gestire ricariche multiple, monitorare le informazioni di ricarica in tempo reale e tanto altro. In caso di installazioni di più Enel X Way Waybox™ nello stesso sito, puoi usufruire della gestione dinamica della potenza. Per maggiori dettagli fai riferimento alle nostre soluzioni per clienti business.
Standard e Certificazioni	> IEC 61851-1 > Marchio CE > Certificazione RED